

**WSI 4/LD 60-150V AC/DC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Dans certaines applications il est utile de protéger les liaisons d'alimentation avec un fusible séparé. Les blocs de jonction à fusible sont constitués en partie inférieure d'une barrette de raccordement avec un support d'insertion de fusibles. Les fusibles varient du levier pivotant et du support de fusibles enfichable au système vissable et au fusible enfichable plat.

**Informations générales de commande**

Version	Série W, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 4 mm <sup>2</sup> , Raccordement vissé
Référence	<a href="#">1886570000</a>
Type	WSI 4/LD 60-150V AC/DC
GTIN (EAN)	4032248492053
Qté.	50 pièce(s)

## WSI 4/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	42,5 mm	Profondeur (pouces)	1,673 inch
Hauteur	50,7 mm	Hauteur (pouces)	1,996 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	10,9 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16

## Autres caractéristiques techniques

Nombre de blocs de jonction identiques	1	Type de montage	monté
--	---	-----------------	-------

## Blocs de jonction à fusibles

Affichage	LED	Fusible	G-Si. 5 x 20
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition combinée	2,5 W à 6,3 A à 47 °C	Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition individuelle	4,0 W à 6,3 A à 63 °C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition combinée	1,6 W à 6,3 A à 23 °C	Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition individuelle	1,6 W à 6,3 A à 34 °C
Support fusible	vissable	Tension de fonctionnement max.	150 V
Type de tension pour l'affichage	AC/DC		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

## Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé, Isolateur de fusible, avec LED, fermé	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre de polarités	1	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Nombre de potentiels par étage	1
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non
Rail	TS 35	Fonction N	Non
Fonction PE	Non	Fonction PEN	Non

## WSI 4/LD 60-150V AC/DC

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques nominales

Section nominale	4 mm <sup>2</sup>	Tension nominale	150 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin	500 V	Courant nominal	6,3 A
Courant avec conducteur max.	6,3 A	Normes	IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1 mΩ	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	1,02 W

## Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat N° (CSA)	200039-1575489	Section max. du conducteur (CSA)	12 AWG
Section min. du conducteur (CSA)	30 AWG		

## Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (cURus)	E60693	Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	30 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	30 AWG		

## Dimensions

Décalage TS 35	25 mm
----------------	-------

## Élément d'affichage

Tension d'affichage max.	150 V	Tension d'affichage min.	60 V
Type de tension pour l'affichage	AC/DC		

## Généralités

Normes	IEC 60947-7-3	Rail	TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 12	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 22

## Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, rigide, 2 conducteurs de raccordement, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, rigide, 2 conducteurs de raccordement, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A3
Couple de serrage, max.	0,4 Nm
Couple de serrage, min.	0,4 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse 2 électrique du type DMS	
Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage	8 mm

Date de création 29 mars 2023 17:06:49 CEST

**WSI 4/LD 60-150V AC/DC**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

Nombre de raccordements	2																																																																														
Plage de serrage, max.	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
Plage de serrage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>																																																																														
Raccordement	<table border="1"> <tr> <td>Type de raccordement</td> <td>Raccordement à vis</td> </tr> <tr> <td>Section pour le raccordement du conducteur</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>rigide, H05(07) V-U</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Embout</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Type de raccordement</td> <td>Raccordement à vis</td> </tr> <tr> <td>Section pour le raccordement du conducteur</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>semi-rigide, H07 V-R</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Embout</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Type de raccordement</td> <td>Raccordement à vis</td> </tr> <tr> <td>Section pour le raccordement du conducteur</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>souple, H05(07) V-K</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Embout</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Type de raccordement	Raccordement à vis	Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>rigide, H05(07) V-U</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	rigide, H05(07) V-U	min.	0,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>	Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé		Type de raccordement	Raccordement à vis	Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>semi-rigide, H07 V-R</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	semi-rigide, H07 V-R	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>	Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé		Type de raccordement	Raccordement à vis	Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>souple, H05(07) V-K</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	souple, H05(07) V-K	min.	0,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>	Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé	
Type de raccordement	Raccordement à vis																																																																														
Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>rigide, H05(07) V-U</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	rigide, H05(07) V-U	min.	0,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																						
Type	rigide, H05(07) V-U																																																																														
min.	0,5 mm <sup>2</sup>																																																																														
max.	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé																																																																			
Longueur de dénudage	min. 8 mm																																																																														
	max. 8 mm																																																																														
	nominal 8 mm																																																																														
Couple de serrage	min. 0,4 Nm																																																																														
	max. 0,4 Nm																																																																														
Embout recommandé																																																																															
Type de raccordement	Raccordement à vis																																																																														
Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>semi-rigide, H07 V-R</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	semi-rigide, H07 V-R	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																						
Type	semi-rigide, H07 V-R																																																																														
min.	1,5 mm <sup>2</sup>																																																																														
max.	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé																																																																			
Longueur de dénudage	min. 8 mm																																																																														
	max. 8 mm																																																																														
	nominal 8 mm																																																																														
Couple de serrage	min. 0,4 Nm																																																																														
	max. 0,4 Nm																																																																														
Embout recommandé																																																																															
Type de raccordement	Raccordement à vis																																																																														
Section pour le raccordement du conducteur	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>souple, H05(07) V-K</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0,5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>4 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Type	souple, H05(07) V-K	min.	0,5 mm <sup>2</sup>	max.	4 mm <sup>2</sup>	nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																						
Type	souple, H05(07) V-K																																																																														
min.	0,5 mm <sup>2</sup>																																																																														
max.	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
nominal	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
Embout	<table border="1"> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>min. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nominal 8 mm</td> </tr> <tr> <td>Couple de serrage</td> <td>min. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 0,4 Nm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Embout recommandé</td> </tr> </table>	Longueur de dénudage	min. 8 mm		max. 8 mm		nominal 8 mm	Couple de serrage	min. 0,4 Nm		max. 0,4 Nm	Embout recommandé																																																																			
Longueur de dénudage	min. 8 mm																																																																														
	max. 8 mm																																																																														
	nominal 8 mm																																																																														
Couple de serrage	min. 0,4 Nm																																																																														
	max. 0,4 Nm																																																																														
Embout recommandé																																																																															
Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, AWG 22 AWG, min.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> rigide, max.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> rigide, min.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> souple, max.																																																																															
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple, min.																																																																															
Section de raccordement, semi-rigide, max.	4 mm <sup>2</sup>																																																																														
Section de raccordement, semi-rigide, min.	1,5 mm <sup>2</sup>																																																																														
Sens de raccordement	latéralement																																																																														
Type de raccordement	Raccordement vissé																																																																														
Vis de serrage	M 2,5																																																																														

Date de création 29 mars 2023 17:06:49 CEST

**WSI 4/LD 60-150V AC/DC**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

**Note importante**

Informations sur le produit

La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693
Certificat N° (cURusEX)	E184763

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">CB Test certificate</a> <a href="#">EAC certificate</a> <a href="#">Lloyds Register Certificate</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity all terminals</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données****WSI 4/LD 60-150V AC/DC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**