Plaques adaptatrices moteur pour actionneur à axe simple LX45, outils de centrage pour adaptateur moteur

■Schéma des dimensions de la plaque adaptatrice moteur

Remarque : l'adaptateur moteur dépasse de la glissière au niveau de la zone marquée *.

A4538
Servomoteur
□38



A4540
Servomoteur
□40



MA4560
Servomoteur
□60



A4560
Servomoteur
□60



E4540
Servomoteur
□40



E4555
Servomoteur
□55



T4560
Pas-à-pas
□60



T4585
Pas-à-pas
□85



T4556.4
Pas-à-pas
□56.4



F
Type sans support moteur



■Outil de centrage pour adaptateur moteur

JIGLX45



ex. A utiliser pour le centrage des plaques adaptatrices moteur.



Référence pièce	D	Plaque adaptatrice applicable	d	D1	d1	L	T	ℓ	Prix unitaire 1 - 5 pcs
JIGLX45	30	A4538 / A4540 / T4556.4	15	25	10	62	22	20	
	36	T4560				62	22		
	50	A4560 / MA4560 / T4585				61.5	13.5		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès du système WOS.

Ordering Example

Référence pièce	-	D
JIGLX45	-	30

Jeux de capteurs pour actionneurs à axe simple LX45 (modifications)

Spec.Change
Printed in Purple

■Capteur de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LX	Code (□ est le qté de capteurs.) * Jusqu'à 3 capteurs	Type de capteur/ Qté: GX-F12A (activé lorsque l'objet est proche)	Type de capteur/ Qté: GX-F12B (activé lorsque l'objet est éloigné)	Glissière du capteur: Glissière (1 pièce)	Glissière du capteur: Vis de montage (pas +1 pièce)	Capteur (* Qté par capteur inclus): Vis de montage de capteur (1 pièce)	Capteur (* Qté par capteur inclus): Écrou de fixation (1 pièce)	Repère de capteur: Repère de capteur (1 pièce)	Repère de capteur: Repère de capteur Vis de montage	Prix unitaire (L≤440) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces	Prix unitaire (L≥490) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces
LX45□□-B□ LX45□□-S□	XA□	□pc(s).	-	SENC3□H	SCB3-5	CBSST3-8	LBNR3	Dédié	Vis mécanique à tête plate M3-5 (1 pc.)						
	XB□	-	□pc(s).												
LX45□□C-B□	FA□	□pc(s).	-		SCB3-6				SCB3-6 (x2)						
	FB□	-	□pc(s).												
LX45□□C-S□	FAS□	□pc(s).	-												
	FBS□	-	□pc(s).												
LX45□□-B□ LX45□□-S□	XW1	1 pièce	1 pièce		SCB3-5				Vis mécanique à tête plate M3-5 (1 pc.)		-			-	
	XW2		2 pièces								-			-	
	XW3	2 pièces	1 pièce												
LX45□□C-B□	FW1	1 pièce	1 pièce		SCB3-6				SCB3-6 (x2)	-		-	-		-
	FW2		2 pièces								-			-	
	FW3	2 pièces	1 pièce												
LX45□□C-S□	FWS1	1 pièce	1 pièce									-			-
	FWS2		2 pièces								-			-	
	FWS3	2 pièces	1 pièce												

■Capteur optique (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LX	Code (□ est le nombre de capteurs) * Jusqu'à 3 capteurs	Capteur optique	Glissière du capteur: Glis-sière (1 pièce)	Glissière du capteur: Vis de montage (pas +1 pièce)	Capteur(* Qté par capteur inclus): Sup-port de capteur	Capteur(* Qté par capteur inclus): Écrou de vis de montage de support	Capteur(* Qté par capteur inclus): Vis de montage de capteur	Capteur(* Qté par capteur inclus): Rondelle de montage de capteur	Repère de capteur: Repère de capteur (1 pièce)	Repère de capteur: Vis de montage de repère de capteur	Prix unitaire (L≤440) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces	Prix unitaire (L≥490) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces
LX45□□-B□ LX45□□-S□	SP□	PM-L25	SENC3□H	SCB3-5	Dédié	SCB3-5 (x2) LBNR3 (x2)	SCB3-6 (x2)	Petite rondelle plate M2 (x2)	Dédié	Vis mécanique à tête plate M3-5 (1 pc.)						
LX45□□C-B□	MP□			SCB3-6					Dédié	SCB3-6 (x2)						
LX45□□C-S□	MPS□															

Le capteur optique PM-L24 ne sera plus fabriqué. Il sera remplacé par le produit de nouvelle génération PM-L25 en avril 2017.

■Capteur optique (Omron) - Spécifications des pièces du jeu

Référence LX	Code (□ est le nombre de capteurs) * Jusqu'à 3 capteurs	Capteur optique	Glissière du capteur: Glis-sière (1 pièce)	Glissière du capteur: Vis de montage (pas +1 pièce)	Capteur(* Qté par capteur inclus): Sup-port de capteur	Capteur(* Qté par capteur inclus): Écrou de vis de montage de support	Capteur(* Qté par capteur inclus): Vis de montage de capteur	Capteur(* Qté par capteur inclus): Rondelle de montage de capteur	Repère de capteur: Repère de capteur (1 pièce)	Repère de capteur: Vis de montage de repère de capteur	Prix unitaire (L≤440) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces	Prix unitaire (L≥490) Qté. de capteurs: 1 pièce	2 pièces	3 pièces
LX45□□-B□ LX45□□-S□	OP□	EE-SX911-R 1M	SENC3□H	SCB3-5	Dédié	SCB3-5 (x2) LBNR3 (x2)	SCB3-6 (x2)	M3 Petite rondelle plate (x2)	Dédié	Vis mécanique à tête plate M3-5 (1 pc.)						
LX45□□C-B□	EP□			SCB3-6					Dédié	SCB3-6 (x2)						
LX45□□C-S□	EPS□															

*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.
EE-SX911-R1M changera pour EE-SX951-R1M à compter d'avril 2015.

Alterations

Référence pièce	-	Qté de blocs	-	Plaques adaptatrices moteur	-	Longueur de la base (L)	-	(code)
LX4510	-	B1	-	A4540	-	590	-	XW1
LX4520C	-	B1	-	A4560	-	340	-	EP2

■Schémas d'installation du type capteur de proximité - SUNX



Indicateur de capteur
M Matériau : EN 1.4301 équiv., épaisseur de plaque : 1mm

■Schémas d'installation du type capteur optique - SUNX/Omron



Indicateur de capteur
M Matériau : EN 1.4301 équiv., épaisseur de plaque : 1mm

Consulter le site Web du fabricant de chaque capteur pour connaître les spécifications du capteur utilisé.

■Précautions

- Le jeu de capteurs est livré avec un actionneur LX. Assemblage nécessaire.
- Vérifier que toutes les pièces sont incluses immédiatement après le déballage. Certaines petites pièces peuvent être perdues. Manipuler les produits avec précaution.